



# Автомат защиты двигателя

## Принадлежности

Наим-ие	Код заказа	Спецификация	Установка	Применение
Доп. контакт	MMS32K AUX T11	1NO+1NC	Сверху	HMMS-32K
	MMS32K AUX S11	1NO+1NC	С левой стороны	
	MMS32K AUX S20	2NO	С левой стороны	HMMS-80K
	MMS80K AUX S11	1NO+1NC		
	MMS80K AUX S20	2NO		
Аварийный контакт	MMS32K AXT 1010	1NO (авар.), 1NO (доп.)	С левой стороны	HMMS-32K
	MMS32K AXT 1001	1NO (авар.), 1NC (доп.)		
	MMS32K AXT 0110	1NC (авар.), 1NO (доп.)		
	MMS32K AXT 0101	1NC (авар.), 1NC (доп.)		
Незав. расцепитель	MMS32K SHT 240	AC220/240 В	С правой стороны	HMMS-32K
Расцепитель мин. напр-ия	MMS32K UVT 240	AC220/240 В		



## Применение для 3-х фазных двигателей, AC-3

Ном. ток (А)	Диап-н установки (А)	3-фазы (кВт)					
		AC230/240 В	AC400 В	AC415 В	AC440 В	AC500 В	AC690 В
0.16	0.1-0.16	-	-	-	-	-	-
0.25	0.16-0.25	-	0.06	0.06	-	-	-
0.4	0.25-0.4	-	0.09	0.09	-	-	-
0.63	0.4-0.63	-	0.12	0.12	0.2	0.25	0.37
1	0.63-1	-	0.25	0.25	0.5	0.5	0.55
1.6	1-1.6	-	0.37	0.37	0.55	0.75	1.1
2.5	1.6-2.5	0.5	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
4	2.5-4	0.5	1.5	1.5	2	2.2	3
6.3	4-6.3	1.1	2.2	2.2	3	3.7	4
10	6-10	2.2	4	4	5	5.5	7.5
14	9-14	3	5.5	5.5	7.5	7.5	9
18	13-18	5	7.5	7.5	9	9	15
23	17-23	6.5	11	11	11	11	18.5
25	20-25	6.5	11	11	15	15	18.5
32	24-32	10	15	15	18.5	20	22
40	25-40	10	20	20	25	30	30
63	40-63	20	30	35	40	50	60
80	56-80	25	35	40	50	55	60

## Код для заказа

Код	Ном. ток Диап-н установки (А)	Кол-во (EA)	Категория
MMS32K 0P16	0.1-0.16	50	MMS CM
MMS32K 0P25	0.16-0.25		
MMS32K 0P40	0.25-0.4		
MMS32K 0P63	0.4-0.63		
MMS32K 1P00	0.63-1		
MMS32K 01P6	1-1.6		
MMS32K 02P5	1.6-2.5		
MMS32K 0004	2.5-4		
MMS32K 06P3	4-6.3		
MMS32K 0010	6-10		
MMS32K 0014	9-14		
MMS32K 0018	13-18		
MMS32K 0023	17-23		
MMS32K 0025	20-25		
MMS32K 0032	24-32		
MMS80K 0040	25-40	14	MMS CM
MMS80K 0063	40-63		
MMS80K 0080	56-80		

## Габаритные размеры

(Ед.изм.: мм)

