

3-полюсные контакторы, фиксирующего типа

9A

~

85A

Описание

- 3-полюсный основной контакт
- С механической фиксацией
- Конструкция с защитой от касания пальцем
- Монтаж на рейку DIN или крепежными винтами
- Имеются дополнительные принадлежности для монтажа сбоку
- Имеются реле максимального тока для непосредственного монтажа



GMC-22L

3-полюсные реверсивные контакторы с обмоткой переменного тока

Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (на контактор)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
9A	2.5кВт 11А	4кВт 9А	4кВт 7А	4кВт 5А	25А	1NO+1NC	GMC-9L
12A	3.5кВт 13А	5.5кВт 12А	7.5кВт 12А	7.5кВт 9А	25А	1NO+1NC	GMC-12L
18A	4.5кВт 18А	7.5кВт 18А	7.5кВт 13А	7.5кВт 9А	40А	1NO+1NC	GMC-18L
22A	5.5кВт 22А	11кВт 22А	15кВт 22А	15кВт 18А	40А	1NO+1NC	GMC-22L
32A	7.5кВт 32А	15кВт 32А	18.5кВт 28А	18.5кВт 20А	50А	2NO+2NC	GMC-32L
40A	11кВт 40А	18.5кВт 40А	22кВт 32А	22кВт 23А	60А	2NO+2NC	GMC-40L
50A	15кВт 55А	22кВт 50А	30кВт 43А	30кВт 28А	80А	1NO+2NC	GMC-50L
65A	18.5кВт 65А	30кВт 65А	33кВт 60А	33кВт 35А	100А	1NO+2NC	GMC-65L
75A	22кВт 75А	37кВт 75А	37кВт 64А	37кВт 42А	110А	1NO+2NC	GMC-75L
85A	25кВт 85А	45кВт 85А	45кВт 75А	45кВт 45А	135А	1NO+2NC	GMC-85L

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки контактора, переменное 50 /60 Гц

50Гц: 24, 42, 48, 100, 110, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550В

60Гц: 24, 48, 110, 120, 208, 220, 240, 277, 380, 440, 480, 600В

Напряжение обратной обмотки

Переменное 50/60Гц: 100(100~127В), 200(200~240В), 300(260~350В), 400(380~440В), 500(460~550В)

Постоянное: 12, 24, 48, 100(100~110В), 125(120~125В), 200(200~220В)

Информация для заказа

Укажите тип, напряжение обмотки контактора и напряжение обратной обмотки

Пример: GMC-12L 50Гц 240В Постоянное48В

Опционные принадлежности



AU-1
Блок вспомогательных контактов 2
полюса для монтажа сбоку
➔ стр. 112



Тепловой (биметаллический) тип
➔ стр. 86~88



AS
Блок поглотителя выбросов
➔ стр. 116



Полупроводниковый тип
➔ стр. 98~106

Более подробная информация

Технические условия (спецификации)	➔ стр. 121~156
Чертежи	➔ стр. 192
Соединители	➔ стр. 192
Контакты	➔ стр. 26~31
Реле максимального тока	➔ стр. 86~88, 98~106

3-полюсные контакторы, фиксирующего типа

100A ~ 400A

Описание

- 3-полюсный основной контакт
- С механической блокировкой
- Конструкция с общей обмоткой для переменного/постоянного тока
- Широкий диапазон рабочего напряжения обмотки
- Монтаж с помощью винтов
- Вспомогательные контакты 1NO+2NC встроены в стандартном варианте поставки
- Имеются принадлежности для монтажа сверху или сбоку



GMC-22R

3-полюсные реверсивные контакторы с обмоткой переменного тока

Габарит рамы	Номиналы АСЗ (IEC60947-4)				Номинал АС1 Ith	Вспомогательный контакт (на контактор)	Тип
	220 ~ 240В	380 ~ 440В	500 ~ 550В	690В			
100А	30кВт 105А	55кВт 105А	55кВт 85А	55кВт 65А	160А	1NO+2NC	GMC-100L
125А	37кВт 125А	60кВт 120А	60кВт 90А	60кВт 70А	160А	1NO+2NC	GMC-125L
150А	45кВт 150А	75кВт 150А	90кВт 140А	90кВт 100А	210А	1NO+2NC	GMC-150L
180А	55кВт 180А	90кВт 180А	110кВт 180А	110кВт 120А	230А	1NO+2NC	GMC-180L
220А	75кВт 250А	132кВт 250А	132кВт 200А	132кВт 150А	275А	1NO+2NC	GMC-220L
300А	90кВт 300А	160кВт 300А	160кВт 250А	200кВт 220А	350А	1NO+2NC	GMC-300L
400А	125кВт 400А	220кВт 400А	225кВт 350А	250кВт 300А	450А	1NO+2NC	GMC-400L

NO = нормально разомкнутый, NC = нормально замкнутый

Напряжение обмотки контактора, общей для переменного/постоянного тока

24, 48, 100/200, 300, 400, 500В для типов GM-100, 125, 150, 180, 220

100/200, 300, 400, 500В для типов GM-300, 400

Номинальное напряжение (для заказа)	Переменное 50/60 Гц	Постоянное
24В	24 - 25В	24В
48В	48 - 50В	48В
100/200В	100 - 240В	100 - 220В
300В	265 - 347В	-
400В	380 - 450В	-
500В	440 - 575В	-

Напряжение обратной обмотки


Переменное 50/60 Гц: 100(100~127В), 200(200~ 240В)

Информация для заказа

Укажите тип, напряжение обмотки контактора и напряжение обратной обмотки

Пример: GMC-100L 100/200В, Переменное 100В

Опционные принадлежности




Тепловой (биметаллический) тип
➔ стр. 89~91



AU-100
Блок вспомогательных контактов
2 полюса для монтажа сбоку
➔ стр.112



AS
Блок поглотителя выбросов
➔ стр. 116



Крышки клемм
➔ стр. 115



AI
Изоляционные перегородки
➔ стр. 116

Более подробная информация

Технические условия (спецификации)	➔ стр. 121~156
Чертежи	➔ стр. 193
Соединители	➔ стр. 193
Контакты	➔ стр. 32~37
Реле максимального тока	➔ стр. 89~91